

CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA 12 FIBRAS

DESCRIPCIÓN

La Caja de Distribución barpa se utiliza en redes de acceso FTTH y puede albergar hasta 12 fibras ópticas. Se puede instalar tanto en el interior como en el exterior y puede ser utilizada con empalmes mecánicos o por fusión. Tiene un diseño resistente al agua y al polvo, e incorpora una cerradura para seguridad.



ROHS

ESPECIFICACIONES

Material	ABS/PC
Color	Gris
IP	IP 55
Dimensiones (mm)	197x110x43
Ambiente de Aplicación	Interior o Exterior
Instalación	Mural
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-40 a 65
Peso (kg)	0,345

ACCESORIOS INCLUIDOS

Una cassette de fusiones preinstalada
6 bridas pequeñas
4 tornillos y tacos
Cerradura

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Peso Unitario (kg)	Caja Interior		Caja Exterior	
		Dimensiones (mm)	Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)
81602020120	0,345	233x126x50	1	560x270x255	20

DIBUJO TÉCNICO (mm)

